

## CORRECTION DU SUJET

### I - SCHÉMA CONCEPTUEL

#### 1) Dépendances

##### Dépendances fonctionnelles

NUM\_DISQUE → TITRE\_CD,  
EDITEUR,  
NUM\_CD\_ED,  
DISTRIBUTEUR,  
TECHNIQUE,  
NOTE\_ART,  
NOTE\_TECH

NUM\_DISQUE,  
NUM\_ENR → NUM\_MUSIQUE,  
DUREE-ENR,  
DATE\_ENR,  
LIEU\_ENR,  
COND\_ENR

NUM\_IND → NOM,  
PRENOM,  
DATE\_NAIS,  
DATE\_DECES,  
NATION

EDITEUR → PAYS

##### Dépendances multivaluées

NUM\_DISQUE → → NUM\_IND leader (...)

NUM\_MUSIQUE → → NUM\_IND compositeur (...)

NUM\_DISQUE,  
NUM\_ENR → → INSTRUMENT, NUM\_IND interprete (...)